Smart Dongle-4G



Intelligente

Comunicazione 2G, 3G, 4G [1]
Supporta sistemi di monitoraggio 3rd-party [2]

Semplice

Plug & Play
Supporta max. 10 dispositivi

Affidabile

IP65
Autoriconnessione automatica

Specifiche tecniche	SDongleB-06-EU
Dati generali	
Quantità max di dispositivi supportata	10
Quantità massima di inverter supportata	10
Interfaccia di connessione	USB
Installazione	Plug-and-play
Indicatore	Indicatori LED
Dimensioni (L x A x P)	130 x 48 x 33 mm
Peso	90 g
Grado di protezione	IP65
Consumo di energia (tipico)	3.5 W
Parametri wireless	
Tipo di carta SIM	mini-sim (15 mm x 25 mm)
Supporto standard e frequenza	LTE-FDD : B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD : B38/B40/B41 GSM : 850/900/1800/1900MHz
Parametri ambientali	
Range temperatura d'esercizio	-30 ℃ ~ +65 ℃
Umidità di esercizio relativa	5 - 95% RH
Intervallo di temperatura di stoccaggio	-40℃ ~ +70℃
Max. altitudine operativa	4,000 m
Conformità agli standard (altri disponibili su richiesta)	
Sicurezza	CE

Compatibilità Inverter		
Modello di inverter	SUN2000-2~6KTL-L1 SUN2000-3~10KTL-M1 SUN2000-12~20KTL-M2 SUN2000-12~25KTL-M5	SUN2000-30~50KTL-M3 SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-100KTL-M0/M1 SUN2000-100/115KTL-M2

1. Per garantire una trasmissione dati stabile, Huawei consiglia l'installazione di dongle 4G in aree con segnale mobile stabile (segnale 2G ≥4 bar, segnale 3G / 4G ≥3 bar).
2. Sistema di gestione terze parti deve corrispondere al protocollo di comunicazione con Huawei Dongle.
3. Per l'elenco dei vettori consigliati e i dettagli sulle frequenze supportate, contattare i distributori locali.