Protezioni interne agli inverter CEI 0-16

HUAWEI

Huawei Technologies Co., Ltd.

Di seguito si riportano le impostazioni di fabbrica delle protezioni integrate**

CEI 0-16			
Protezione	Identificativo	Soglia impostata (valore)	Tempo di intervento impostato (s)
27.S1	U<	0.85 Vn	1.5 s
27.S2	U<<	0.15 Vn	0.2 s
59.S1	U>	1.1 Vn	3 s *
59.S2	U>>	1.20 Vn	0.6 s
81<.S1	F<	49.8 Hz	0.15 s
81<.S2	F<<	47.5 Hz	4 s
81>.S1	F>	50.2 Hz	0.15 s
81>.S2	F>>	51.5 Hz	1.0 s

** poiché per impianti connessi in MT le protezioni di interfaccia devono essere esterne all'inverter, le soglie impostate nell'SPI dell'inverter sono solo di sicurezza e più larghe rispetto a quanto previsto dalla normativa

*inteso come ritardo dopo l'avviamento