

Delibera 385/25 CCI – Compatibilità con inverter e datalogger Viessmann

Modello inverter interessati da delibera CCI (solo per su impianti in media tensione):

Modello	Taglia	Protocollo e porta comunicazione	Compatibilità con CCI
Viessmann PV Inverter C-3	25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 100 kW	Modbus RTU, RS485	SI
Viessmann PV Inverter M-3	100 / 110 / 125 kW	Modbus RTU, RS485 Modbus TCP, Ethernet	SI
Viessmann Hybrid Inverter G-3	15 / 20 / 25 / 29,9 / 40 / 50 kW	Modbus RTU, RS485 Modbus TCP, Ethernet	SI

Modello datalogger interessati da delibera CCI (solo per su impianti in media tensione):

Modello	Protocollo e porta comunicazione	Compatibilità con CCI	Soluzione
EzLogger Pro (phase out)	Modbus RTU, RS485	NO	Sostituzione con Ezlogger 3000C
EzLogger 3000C	Modbus RTU, RS485 Modbus TCP, Ethernet	SI	/
SEC 1000	Modbus RTU, RS485	NO	Sostituzione con Ezlogger 3000C + meter GM330 (opzionale)
SEC 3000C	Modbus RTU, RS485 Modbus TCP, Ethernet	SI	/

Info nuovi datalogger: Ezlogger 3000C, SEC3000C

Modello	Codice articolo	Applicazione
Ezlogger 3000C	3210949	Collegamento in cascata PV Inverter D-3, I-3, C-3, M-3 Connessione Internet tramite Ethernet Se abbinato al meter GM330 consente inoltre monitoraggio autoconsumo + regolazione energia immessa in rete
SEC3000C	7098305	Collegamento in cascata PV Inverter M-3 con Hybrid Inverter G-3 40/50 kW Monitoraggio autoconsumo + regolazione energia immessa in rete Connessione Internet tramite Ethernet

Accessori da prevedere configurazioni con singolo inverter (solo per impianti in media tensione)

Modelli inverter previsti	Accessorio da prevedere
Viessmann PV Inverter C-3 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 100 kW	EzLogger 3000C
Viessmann PV Inverter M-3 100 / 110 / 125 kW	/
Viessmann Hybrid Inverter G-3 15 / 20 / 25 / 29,9 / 40 / 50 kW	/

Accessori da prevedere configurazioni con inverter multipli (solo per impianti in media tensione)

Modelli inverter previsti	Accessorio da prevedere
Viessmann PV Inverter C-3 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 100 kW	EzLogger 3000C
Viessmann PV Inverter M-3 100 / 110 / 125 kW	EzLogger 3000C
Viessmann Hybrid Inverter G-3 15 / 20 / 25 / 29,9 / 40 / 50 kW	Ezlink 3000

Accessori da prevedere configurazioni miste inverter stringa + ibridi (solo per impianti in media tensione)

Modelli inverter previsti	Accessorio da prevedere
Viessmann PV Inverter M-3 100 / 110 / 125 kW + Viessmann Hybrid Inverter G-3 40 / 50 kW	SEC 3000C