# Compatibilità

| | SUN2000/5000-MAP0/LB0 SUN2000-L1/M1 | SUN2000-12/25KTL-MB0 | SUN2000-30/40KTL-M3 | SUN2000-50KTL-M3 | SUN2000-100/115KTL-M2 | SUN5000-150K-MG0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUN2000-450W-P2** | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
| **SUN2000-600W-P** | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
| **MERC-1100W-P*** | NO | SI | SI | SI | NO | SI |
| **MERC-1300W-P*** | NO | SI | SI | SI | NO | SI |

**NON è ammessa la configurazione parziale di stringa con nessun modello di ottimizzatore**

**Le tipologie di applicazioni ammesse sono:**

- Ottimizzazione completa di impianto
- Ottimizzazione completa di inverter*
- Nessuna ottimizzazione

**Combinazioni di ottimizzatori:**

- sullo stesso impianto possono essere combinati i 450W-P2 con i 600W-P
- sullo stesso impianto possono essere combinati i 1100W-P con i 1300W-P
- NON possono essere combinati tra loro i modelli di ottimizzatori SUN2000 con i modelli MERC

* Possono essere presenti su un impianto inverter totalmente ottimizzati e inverter totalmente senza ottimizzatori